


	Ökodesign Informationen – Externes Netzteil	Anlage 1 zu AA 8.4-1.04
---	--	------------------------------------

Ökodesign Informationen – Externe Netzteile – (EU) 2019/1782					
<i>Ecodesign Information – External Power Supply – (EU) 2019/1782</i>					
Marke / <i>Brand</i>	bluechip		 CREATING COMPUTERS.		
Hersteller / <i>Company name</i>	bluechip Computer AG				
Handelsregister-Nr. / <i>Commercial registration</i>	Jena HRB 202046				
Kontaktinformation / <i>Contact information</i>	GreenIT@bluechip.de		Homepage	https://bluechip.de	
Adresse / <i>Address</i>	Geschwister-Scholl-Str. 11a, D-04610 Meuselwitz, Germany				
Erstellungsdatum / <i>Issue date</i>	19.06.2024				
Produktbezeichnung / <i>Product type</i>	AC-DC EPS		Hersteller / <i>Manufacturer</i>	Fortron-Source	
Modellkennung / <i>Model name</i>	FSP150-AJBU3				
Eingangsspannung / <i>Input Voltage</i>	100 – 200		V	AC Eingangsfrequenz / Input AC Frequency	50 - 60 Hz
Typenschild Ausgang / <i>Nameplate Output</i>	Spannung / <i>Voltage</i>	19.5	V	Energieeffizienzlevel gemäß/ <i>Energy Efficiency Level in accordance with</i>	Level VI
	Strom / <i>Current</i>	7,7	A		
	Leistung / <i>Power</i>	150.0	W		
				International Efficiency Marking Protocol for External Power Supplies, Version 3.0, September 2013	
				Gemessen / measured	Vorgabe / Required
Effizienz bei geringer Last (10%) / <i>Efficiency at low load (10%)</i>				79%	-
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb / <i>Average active efficiency</i>				88%	>= 88,0%
Leistungsaufnahme bei Nulllast/ <i>No-load power consumption</i>				0,1 W	<= 0,21W
Testspannung und -frequenz / <i>Testvoltage and -frequency</i>	230 V, 50Hz				
Klirrfaktor (THD) des Stromversorgungssystems / <i>Total harmonic distortion of the electricity supply system</i>	<2%				
Die für die elektrische Messung verwendeten Instrumente, Prüfanzordnung und Schaltungen wurde gemäß IEC 62301:2011 und EN 50564:2011 durchgeführt / <i>The instrumentation, set-up and circuits used for electrical testing are in accordance with IEC 62301:2011 and EN 50564:2011</i>					

Titel: Anlage 1 zu AA 8.4-1.04_
Ökodesign Informationen – Externes Netzteil

Zugehöriges Handbuch: [K8_Betrieb](#)

Zugehöriges Verfahren: [VA 8.4-1_Beschaffung](#)

Zugehörige Anweisung: [AA 8.4-1.04_Productsourcing](#)

Ersteller: Birgit Liefländer

Erstellungsdatum 17.12.2020